

Fiche technique

# COMfortel® D-XT-PS



Bloc d'alimentation enfichable pour l'alimentation des deuxième et troisième modules d'extension de clé

## Vos avantages en détail

Lorsque les deuxième et troisième rallonges de bouton sont connectées, le bloc d'alimentation enfi-

chable COMfortel D-XT-PS supplémentaire est toujours nécessaire.

do you speak  
**FONtevo®**

COMfortel® D-XT-PS

# Caractéristiques en un coup d'œil

## FONCTIONS

- Alimentation jusqu'à 3 modules d'extension de touches

## PRODUITS COMPATIBLES

- 16264 / COMfortel® D-XT20
- 16271 / COMfortel® D-XT20i
- 16263 / COMfortel® D-600

## DONNÉES TECHNIQUES

- Alimentation électrique: 90 V – 264 V AC, 47 Hz – 63 Hz
- valeurs de sortie: 15 V DC, 1,5 A

- Matériau du boîtier: plastique
- Couleur: noir
- Dimensions (L x H x P): 48 mm x 90 mm x 71 mm
- Poids: env. 160 g
- Plage de températures: Opération : 0 °C – +40 °C  
Stockage : -10 °C – +70 °C, sans condensation

- Conformité: CE

## LIVRAISON

- COMfortel® D-XT-PS
- Notice d'installation

### INFORMATIONS DE COMMANDE

Désignation : COMfortel® D-XT-PS

Numéro d'article : 16274

Code de EAN : 4019377162743